

## SKINTOP® BRUSH ADD-ON

**Nyhet!** Kontramutter med 360 ° EMC-skjerming



**EMC kontramutter som brukes sammen med standard nipler, også plast.**

Materiale: mutter i forniklet messing, "børste" i messing.

Mutteren har små "kniver" som skjærer seg inn gjennom smuss og lakk og garanterer optimal kontakt med jord.

### FORDELER:

- Kan brukes sammen med alle standard kabelgjennomføringer med metriske gjenger, også plast
- Et rimelig alternativ til EMC nipler
- Gir fullgod EMC skjerming 360° rundt kabelen

TEKNISK INFORMASJON	
Spesifikasjoner	Se tabell T21 for dimensjoner og tiltrekkingmoment
Godkjenninger	UL godkjenning kommer
Materiale	<b>Nippel:</b> forniklet messing <b>EMC brush:</b> messing, <b>Tetning og o-ring:</b> spesialelastomer
Temperaturområde	-70°C til +200°C

BRUKSOMRÅDER	
EMC-godkjent jording av kabler med kobberskjerm	
Tavlebyggere	
Automatisering	
Transportbånd og transportsystemer	

Elnummer	Varetekst	Minste diameter over skjerm	Leverandørens unike prodnr.
12 225 34	SKINTOP BRUSH ADD-ON M16	5 mm	54110840
12 225 35	SKINTOP BRUSH ADD-ON M20	5 mm	54110841
12 225 36	SKINTOP BRUSH ADD-ON M25	5 mm	54110842
12 225 37	SKINTOP BRUSH ADD-ON M32	8 mm	54110843
12 225 38	SKINTOP BRUSH ADD-ON M40	10 mm	54110844
12 225 39	SKINTOP BRUSH ADD-ON M50	14 mm	54110845